

SMART PSS

Nowe +

13:52:20

**Działanie**

- Widok na żywo
- Dostęp
- Komunikacja
- Ściana wideo
- Wydarz.
- Obecność

**Wyszukaj**

- Odtwarzanie
- Liczenie ludzi
- Mapa cieplna
- Logi

**Konfiguracja**

- KONF. urządz.
- Urządzenia**
- Konfig. zdarzenia
- Trasa i zadanie
- PC-NVR
- Użytk.

Klikamy w ikonkę w **Urządzenia**

The screenshot shows the SMART PSS web interface. At the top, there is a header with the title "SMART PSS" and a navigation menu with "Urządzenia" and a plus sign. Below the header, there is a toolbar with buttons for "Auto wyszukiw.", "Dodaj", "Delete", "Importuj", and "Kopia zap.". On the right side of the toolbar, there are status indicators: "Wszyst. urząd.: 0" and "Urządzenia online: 0". Below the toolbar, there is a search bar with the text "Wszyst. urząd.". Below the search bar, there is a table with the following columns: "Nr", "Nazwa", "Nazwa IP/domeny", "Typ urządzenia", "Model urządzenia", "Port", "Numer kanału", "Stan online", "SN", and "Działanie". A red box highlights the "Dodaj" button, and a callout box with the text "Klikamy w ikonkę w **Dodaj**" points to it.

SMART PSS

Urządzenia +

Auto wyszukiw. + Dodaj Delete Importuj Kopia zap. Wszystkie urząd.: 0 Urządzenia online: 0

13:53:53

Wszyst. urząd.

Nr	Nazwa	Nazwa IP/domeny	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Numer kanału	Stan online	SN	Działanie
----	-------	-----------------	----------------	------------------	------	--------------	-------------	----	-----------

Klikamy w ikonkę w **Dodaj**

SMART PSS    Urządzenia    +

Auto wyszukiw.    + Dodaj    Delete    Importuj    Kopia zap.    Wszystkie urząd.: 0    Urządzenia online: 0    13:58:23

Wszystk. urząd.

Nr	Nazwa	Nazwa IP/domeny	Działanie

**Dodaw. ręczne**

Nazwa urządzenia: \* dom

Dodaj metodę: Numer seryjny (do obsługi P2P) ▼

SN: \* 4C06 [mask]

Nazwa grupy: Default Group ▼

Nazwa użyt.: \* admin

Hasło: [mask]

Zapisz i kontynuuj    **Dodaj**    Anuluj

Wybieramy metodę Numer seryjny P2P

Wybieramy grupę (domyślnie pozostawiamy opcję Default Group)

Wpisujemy hasło przypisane do konta

Wpisujemy nazwę urządzenia np. **dom**

Wpisujemy numer seryjny naszego rejestratora

Wpisujemy nazwę użytkownika

Klikamy „Dodaj”

SMART PSS    Urządzenia +    13:59:39

Auto wyszukiw. + Dodaj    Delete    Importuj    Kopia zap.    Wszyst. urządz.: 1    Urządzenia online: 0

Wszyst. urządz.

Nr	Nazwa	Nazwa IP/domeny	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Numer kanału	Stan online	SN	Działanie
1	dom	4C06 [mask]	N/A	N/A	N/A	N/A	Offline	N/A	[edit] [refresh] [delete]




Po dodaniu oczekujemy aż ikonka zmieni kolor na zielony i status Online

SMART PSS    Urządzenia    +

14:00:47

Auto wyszukiw.    + Dodaj    Delete    Importuj    Kopia zap.    Wszyst. urządz.: 1    Urządzenia online: 1

Wszyst. urządz.    Koduj urządzenie

Nr	Nazwa	Nazwa IP/domeny	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Numer kanału	Stan online	SN	Działanie
<input type="checkbox"/> 1	dom	4C06	DVR	DH	N/A	16/0/0/0	<span style="color: green;">●</span> Online	4C06	  

Po poprawnym wpisaniu danych komputer połączy się z rejestratorem a jego status będzie świecił się na zielono